

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.jablotron.nt-rt.ru || эл. почта: jnb@nt-rt.ru

GD-04K



Описание Jablotron GD-04 David

Jablotron GD-04 David - универсальный GSM коммуникатор и контроллер. DAVID имеет 2 выходных контакта реле и 4 входных терминала, имеет 2 выходных контакта реле X и Y (каждый допускает до 5А/250В) и

4 входных терминала от А до D для передачи SMS сообщений (входы реагируют на соединение или отсоединение от общего терминала GND). Jablotron GD-04 David может использоваться как:

Переключатель с дистанционным управлением SMS. Тексты SMS для переключения определенных терминалов на вкл/выкл (можно изменять).

Таймер, который может быть активирован через мобильный телефон (период включения конфигурируется от 1 секунды до 10 часов).

Реле с дистанционным управлением дозвоном. Для каждого реле может быть авторизовано до 50 тел. номеров. Поскольку звонки остаются без ответа, управление дозвоном в пределах GSM бесплатно. (David только контролирует номер звонящего абонента и - если номер авторизован – реагирует посредством активации реле.) Эту функцию можно использовать для управления парковочным замком и т.д.

Реле с дистанционным управлением дозвоном с ограниченным действием. Каждый авторизованный номер может иметь лимит по числу звонком. Когда число звонков достигает предельного значения, то тел. номер деавторизируется. Эта функция может использоваться для таких предварительно оплаченных услуг, как, например, парковка. Администратор может авторизовать любой тел. номер повторно при помощи SMS. SMS сообщения при сработке входов. Активации и деактивации входов (А,В,С и D) могут передаваться при помощи SMS и при желании подтверждаться телефонными звонками. Для каждого входа может программироваться свой текст, который отсылается на максимум 8 запрограммированных тел. номеров.

Технические характеристики Jablotron GD-04 David

- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 76x110x33
- Электропитание 11 - 13 В постоянного тока
- Потребление в дежурном режиме примерно 20 мА
- Макс. потребление (в ходе коммуникации) 500 мА
- Диапазон GSM E-GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
- Выходная радиочастотная мощность 2 Вт для GSM 850 / 900, 1 Вт для GSM 1800 / 1900
- Входные терминалы А, В, С и D Активируются при соединении с GND
- Выходные терминалы X1,X2 и Y1,Y2 2х нормально замкнутых контакта нагрузка сопротивления макс. 5 А / 250 В
нагрузка индуктивная (лампа) макс. 0,5 А / 250
- Может эксплуатироваться в соответствии с VO-R/1/07.2005-14
- Безопасность EN 60950-1
- Электромагнитная совместимость EN 301489-7, EN 55022 и EN 50130-4
- Радио передачи ETSI EN 301419-1 и EN 301511
- Класс условий эксплуатации II. общие требования при условиях внутри помещения (от - 10°C до +40°C)
- Размеры (без антенны) 76 x 110 x 33 мм
GSM антенна Присоединенная к коннектору SMA

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93